ELECCION DEL CABLE DE ALIMENTACION PARA MOTORES SUMERGIBLES

ARRANQUE DOS TENSIONES — (ESTRELLA-TRIANGULO) ó (380/660 VOLT) — CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLIT

CV	LARGO DEL CABLE DESDE EL MOTOR A LA CAJA DE COMANDO (m)															Sección del cable (mm^2)
	20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	300	
7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	6	
10	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	6	10	10	
15	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	10	16	
20	1,5	1,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	
25	2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10	16	16	16	16	16	25	
30	2,5	2,5	4	6	10	10	10	16	16	16	16	16	25	25	25	
40	4	4	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	25	35	35	
50	6	6	6	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	35	35	
60	10	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35	35	35	50	50	
75	16	16	16	16	16	25	25	35	35	35	50	50	50	50	70	
85	16	16	16	16	25	25	35	35	35	50	50	50	50	70	70	
100	25	25	25	25	25	35	35	35	50	50	50	70	70	70	70	
125	25	25	25	25	35	35	50	50	50	70	70	70	95	95	95	
150	35	35	35	35	35	50	50	70	70	70	95	95	95	—	—	